

REMOTECONTROLS[®]

by Multiblitz

IMAGE BY: JOSEFIEN HOEKSTRA
MODEL: AURELLE VOUIJS
MAKE-UP ARTIST: MARJOLEIN DE RIDDER
STYLING: DARK ENCHANTMENT
WWW.JOSEFIENHOEKSTRA.COM

GROSSE FREIHEIT TTL

Mit dem Multiblitz TTL TRIGGER für wahlweise Nikon oder Canon Kameras, kontrollieren Sie ihren M6TTL Kompaktblitz völlig frei und kabellos. Die Kommunikation zwischen ihrer Kamera und dem TTL TRIGGER sorgt z.B. für die optimale Belichtung ihres Motivs durch den M6TTL Kompaktblitz, hier passt sich die Blitzleistung automatisch an das Umgebungslicht an. Nutzen Sie die große Freiheit die der Multiblitz TTL TRIGGER mit weiteren Features wie High-Speed-Synchronisation, Fokus-Assistent und der Kontrolle von bis zu 15 Kanälen mit je 3 Geräte-Gruppen bietet.

TTL TRIGGER C



TTL TRIGGER C
E-TTL-Funkfernbedienung
für CANON

TTL TRIGGER N



TTL TRIGGER N
I-TTL-Funkfernbedienung
für NIKON

TTL TRIGGER (FÜR CANON/NIKON)



FAKTEN:

- + FREQUENZBAND: 2.4 GHZ
- + ANZAHL FREQUENZKANÄLE: 15
- + ANZAHL GRUPPEN JE KANAL: 3 (A, B, C)
- + BETRIEBSMODI: TTL, HSS, MANUAL, MULTI
- + TTL-KOMPATIBILITÄT: E-TTL, I-TTL
- + SYNC-MODI: AUTO, FP
- + FOKUS-ASSISTENT: JA
- + BEFESTIGUNG/ANSCHLÜSSE AN DIE KAMERA:
SCHUH FÜR NIKON/CANON, USB-MINI FÜR
FIRMWARE-UPDATES
- + BATTERIE: 2 X AA, 1,5V
- + SYNCHRONSPANNUNG, V: < 3,5
- + AKKULAUFZEIT, STD.: 30
- + ANTENNENTYP: INTEGRIERT

- + STANDBY: JA, NACH 5 MIN. INAKTIVITÄT
- + BLITZSYNCHRONISATION/AUSLÖSUNG/FERNBEDIENUNG/
TTL-STEUERUNG: MULTIBLITZ M6-TTL
- + ABMESSUNGEN, MM: 75,5 X 75 X 49,6
- + GEWICHT (INKL. BATTERIEN), GR: 149,5

LIEFERUMFANG:

- + FUNKFERNBEDIENUNG
- + 2 X AA BATTERIE



Kompatibel mit:



IMAGE BY: JOSEFIEN HOEKSTRA // MODEL: AMARANTA WOLTERS // MAKE-UP ARTIST: ASHLEY WOLTERS // STYLIST: LIZ SCARLET // WWW.JOSEFIENHOEKSTRA.COM